

# PROGRAMMATION



Pour entrer le message, brancher la liaison RS232 avec la prise DB9 ( sur le port COM1 du PC).

Mettre la clé USB.

Fonctionne avec TeraTerm sous Windows

Sur Mac cliquer sur CoolTermMac

## Caractéristiques

Vitesse de transmission :

9600 bauds

8 bits

Pas de parité

Contrôle aucun -1 bit de stop

Taper sur la touche **F1** ou flèche bas du pavé de touches flèches ou simultanément sur le touche ctrl et sur la touche P (prise de contrôle de l'afficheur depuis le PC)



Cliquer sur l'icone

Cliquer sur serial  
Puis sur OK



**1) Mode statique**

**2) Mode defilant**

**3) Texte defilant**

**4) Vitesse**

**5) Quitter**

**Choisir une option de 1 a 5**

(Si aucune option n'est choisie, l'afficheur au bout de 20 secondes reprend ses activités)


Choisir **1** : taper 1 passe en mode statique

**F1 = menu**

**Mode Statique**

L'afficheur attend des caractères

Chaque caractère envoyé s'affiche sur le PA5-20 à partir de la droite. Les caractères sont poussés vers la gauche au fur et à mesure.

La touche tabulation efface l'afficheur 

Les caractères du mode défilant restent en mémoire et sont rappelés lors du passage en mode défilant

Choisir **2** : taper 2 passe en mode défilant

**F1 = menu**

**Mode Defilant**



Choisir **3** : taper 3 permet de mettre en mémoire le texte du message défilant

## Entrer les caractères

Entrer les caractères au clavier . Le message est limité à 250 caractères.

Pour annuler le dernier caractère frappé, taper sur la touche retour en arrière 

Pour terminer le message, taper sur la touche Retour Chariot .

Pour effacer l'afficheur, taper sur la touche tabulation.  

Choisir **4** : taper 4 permet de choisir la vitesse de passage en mode défilant

**Votre vitesse est de : 7**

**Choisissez une vitesse de 0 a 9**

Choisir en tapant de 1 à 9 : 1 est la vitesse la plus rapide et 9 la vitesse la plus lente

Choisir **5** : taper 5 quitte le menu